PARAMETRY ZWARCIOWE RGP

Sk3"=5,28MVA Moc początkowa zwarcia 3-fazowego
Ik3"=7,63kA Prąd początkowy zwarcia 3-fazowego
Ik1"=5,79kA Prąd początkowy zwarcia 1-fazowego
Rz=0,015Ω Rezystancja pętli zwarcia
Xz =0,027Ω Reaktancja pętli zwarcia
Zz=0,031Ω Impedancja pętli zwarcia

UWAGI

1. Odpływ do portierni głównej zaznaczono linią przerywaną.

Nr obwodu	RGP-W21	RGP-W22	RGP-W23	RGP-W24	RGP-W25	RGP-W26	RGP-W27	RGP-W28	RGP-W29	RGP-W30	RGP-W31	RGP-W32	RGP-W33	RGP-W34	RGP-W35	RGP-W36	RGP-W37	RGP-W38	RGP-W39	RGP-W40	RGP-W41	RGP-W42	RGP-W43
Nazwa obwodu i lokalizacja	Oświetlenie (p.08,10,11)	Oświetlenie zewnętrzne (p.04)	Oświetlenie – oświ. 3 (p.05,06, 07,09)	Oświetlenie – oświ. 4 (p.12,13a (p.13,14)	Oświetlenie – oświ. 5 (p.02,03)	Oświetlenie – oświ. 6 (p.01)	Oświetlenie zewnętrzne – oświ. 1	Oświetlenie zewnętrzne – oświ. 2	Oświetlenie zewnętrzne – oświetlenie – wejścia towar.	Podgrzewacz wody – węzeł c.w.u. (p.12)	Podgrzewacz wody – węzeł c.w.u. (p.12)	Podgrzewacz wody – węzeł c.w.u. (p.13)	Stacja [illegible] (p.10)	Klimatyzator precyzyjny zewnętrzna (p1	Kotłownia pom. Kotłów 1,2,3 – obw. ster. (p.01)	Kotłownia pom. Kotłów 1,2,3 – obw. ster. (p.01)	Sidebon wjazdowy i wyjazdowy	Kamera KTD systemu CCTV	Bramki kontroli dostępu	Czytniki czasu pracy	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc zainstal. Pi [kW] L1	0,94			0,8			2,2		0,97				1,4	4,7		0,5	0,5	0,1	0,5	0,5	2,0		2,0
L2		0,22			0,29			1,5		5,5	5,5	5,5			1,0								
L3			0,8			0,58																	
Σ																							

Obwód	RGP-W01
Nazwa obwodu i lokalizacja	Zasilanie z rozdzielnicy budynkowej ZK
Moc zainst. Pi [kW]	163,0
Moc zainst. Si [kVA]	188,2
Moc zapotrz. Ssi [kW]	112,3
Prąd zapotrz. Isi [A]	162,3

Nr obwodu	RGP-W1	RGP-W2	RGP-W3	RGP-W4	RGP-W5	RGP-W6	RGP-W7	RGP-W8	RGP-W9	RGP-W10	RGP-W11	RGP-W12	RGP-W13	RGP-W14	RGP-W15	RGP-W16	RGP-W17	RGP-W18	RGP-W19	RGP-W20
Nazwa obwodu i lokalizacja	Rezerwa			Kurtyna pow. Exp1.1 –grzałki (p.01)	Kurtyna pow. Exp1.2 –grzałki (p.01)	Kurtyna pow. Exp1.3 –grzałki (p.01)	Kurtyna pow. Exp2.1 –grzałki (p.01)	Kurtyna pow. Exp2.2 –grzałki (p.01)	Kurtyna pow. Exp2.3 –grzałki (p.01)	Kocioł [illegible] (p.12a)	Podgrzewacz wody c.w.u. (p.15)	Podgrzewacz wody c.w.u. (p.15)	Gniazda 1-f – obw. 1 (p.08,11)	Gniazda 1-f – obw. 2 (p.05,06,09)	Gniazda 1-f – obw. 3 (p.02,03,04)	Gniazda 1-f – obw. 2 (p.08,11)	Gniazda 1-f – obw. 2 (p.05,06,07 09)	Gniazda 1-f – obw. 3 (p.12,13,14)	Gniazda 1-f – obw. 4 (p.01,02,03)	Gniazda 1-f – obw. 5 (rezerwa)
Moc zainst. Pi [kW] L1																				
L2																				
L3																				
Σ	15,0	10,0	10,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	24,0	24,0	5,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Główna szyna uziemiająca w portierni głównej



Żadna część niniejszego dokumentu nie może być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody CARBO PROJEKT Sp. z o.o. w Tychach

CARBO PROJEKT
Spółka z o.o.
ul. Budowlanych 168
43-100 TYCHY

Branża	Architektura				
Indeks	Rodzaj zmiany			Data	Podpis
Nr archiw.	Nr wykazu	Material	Masa, kg	Podziałka	
	-	-	-	-	-

	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data	
Projektował	mgr inż. J. Kozłowski	SLK/0304/ POOE/04		03-13 r	Zastępuje rysunek / Przynależny do rysunku
Opracował	mgr inż. Ł. Pyka	———		03-13 r	Zastąpiony przez rysunek / Nr rys. CP334/J-E-201
Sprawdził	mgr inż. K. Bebek	SLK/4074/ POOE/12		03-13 r	PKW S.A. ZG Sobieski 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 Przebudowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Zakładu Górniczego Sobieski Południowego Koncernu Węglowego S.A. w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 37
					Projekt budowlany zamienny: Rozdzielnica RGP 400/230V